



AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, ÓGABONA TÉR 16.
TEL.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük szépen az SMD LED modul rendelését a LEDcenter.hu webáruházból.

Az alábbi útmutatóval szeretnénk a termékek helyes összeszereléséhez segítséget nyújtani villanyszerelőjének.

A modulok áramfelvétele:

LED modul, 3 darab SMD3528 LED: 20mA (0,24W)

LED modul, 2 darab SMD5050 LED: 60mA (0,72W)

LED modul, 4 darab SMD5050 LED: 120mA (1,44W)

Feszültség: DC12V.

- Adapter: Megfelelő teljesítményű adatterről üzemeltethető. A teljesítményének kiszámítása a fenti adatok alapján történik. Minden esetben a kért modulokhoz illő, megfelelő teljesítményű adaptert küldünk.

- Vízálló stabilizált LED tápegységről is működtethető. Bemenete AC 230V, kimenete DC 12V. A pozitív pólushoz kell a piros vezeték csatlakoztatni a negatívhoz pedig a fekete vezeték.

- Transzformátor: Vasmagos transzformátorról is üzemeltethető (beltéren). Bekötése: bemenete 230V-os, kimenete 12V AC. Ez után kell bekötni az egyenirányítót, melynek középső kettő lába lesz a bemenet, ezek kerülnek a trafó kimenetébe, szélső kettő lába pedig a jelölt módon a pozitív és negatív pólus.

FIGYELEM: a termék nem üzemeltethető elektronikus transzformátorról!

A SZERELÉSI MUNKÁKAT MINDEN ESETBEN SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL, AZ ÉLET- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁÉRT, ILLETVE A HIBÁS SZERELÉSBŐL ADÓDÓ ESETLEGES SÉRÜLÉSÉRT, A TERMÉKEK KÁROSODÁSÁÉRT SEMMILYEN FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.